

## Einrichten der Box

Hier lesen Sie, wie die Box in 5min personalisiert in Betrieb genommen wird. Die Schritte sind nicht notwendig, verbessern aber die Nutzung. Die besten Werte sind in Klammern [empfohlen].

1. Box verkabeln und starten
2. Update Box m auf neste Image Version  
(Systemsteuerung-> Settings -> Systemsettings -> Softwareupdate)
3. Portal Link eintragen  
(Systemsteuerung-> Settings -> Systemsettings -> -> Server -> Portale -> URL1 -> <https://streamstorm.to>)  
bei Problemen http anstelle von https verwenden
4. Gerät über Systemsettings -> reboot Device neu starten
5. Login & Passwort aus dem E-Mail eintragen

### Empfohlene Schritte für die personalisierte Einrichtung der Box unter «Settings»

Starten Sie als erstes die Box. Gehen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen/Settings. Unsere Empfehlung haben wir mit [EMPEHLUNG] markiert.

1. Parental Control
  - > Hier das Passwort vom Kinderschutz ändern
2. Localisation
  - > Language: [German]
  - > Country: [Switzerland]
  - > City: [Zurich]
  - > Time zone: [Europe/Zurich]
  - > Time Format 12/24 [24]
3. Video
  - > Output Mode: PAL, 720, 1080p [1080p] **Wichtig: Nur mit HDMI Kabel ändern**  
Graphic Resolution: [1280x720]
4. Audio
  - > HDMI Audio: PCM oder SPDIF [PCM]  
(Auf SPDIF wird nur umgestellt, wenn ein Toslink Kabel für Audio eingesteckt ist)
5. Playback
  - > Primary Audio [german]
  - > Secondary Audio [german]  
(Hier beide Tonspuren auf „German“ umstellen, sonst hat man viele Filme direkt in Englisch. Die Tonspur kann mit der „Mode“-Taste auf der Fernbedienung im Live Betrieb umgestellt werden)
6. Portal
  - > Open after Loading: [Main Menu]
  - > Play in Preview by OK: [x]  
(Diese Einstellungen bewirkt beim Starten der Box den Sprung ins Hauptmenü und das bei den TV-Sendern der Sender weiterläuft, wenn man in der Senderliste hoch und runter zappt. Erst ein Klick auf „OK“ wechselt den Sender)
7. Advanced Settings
  - > Buffer Size: [0s]  
(Die Zeit vom Gerätezwischenspeicher. Bei schlechter Internetleitung höher wählen.)
8. Reboot Device
  - > Die Änderungen werden erst nach einem Neustart wirksam